

Технический паспорт устройства

Персональный портативный носимый видеорегистратор – это автономное мобильное устройство, предназначенное для ведения видео и аудио записи, представляет собой защищенный от воздействия влаги, пыли и механических повреждений прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HN-EH15
Спецификация	
Размер	77 x 55 x 26 мм
Вес	133 г
Функция предзаписи	30 сек/ 60 сек (настраиваемая)
Разрешение	1440P/30fps 1296P/30fps 1080P/30fps 720P/30fps 480P/30fps
Время работы	12 ч (480P 30fps, GPS выкл)
Формат видео	MP4 H.264 / MP4 H.265
Формат аудио	Есть
Разрешение фото	32M, 16M, 8M, 4M
Формат фото	JPEG
Угол объектива	140°
Емкость аккумулятора	2800 мА/ч
Время зарядки	Около 4 часов
Возможность фотографировать во время записи видео	Есть
Цифровое увеличение	Есть
Датчик удара	Опционально
GPS / ГЛОНАСС	Есть
Инфракрасное ночное видение	До 10 метров с видимым изображением лица
Карта памяти встроенная	MicroSD Class10 32G/64G/128GB (Стандартно - 32GB)
Экран	2-дюймовый ЖК-экран
Благозащита	IP67 (Опция IP68)
Подсветка	Есть
Водяной знак	ID пользователя, штамп времени, даты, GPS, встроенные в видео.
Рабочая температура	- 40°C ~70°C
Влажность	~95%
Стандартные аксессуары	USB-кабель, крепление к груди, адаптер, зарядное устройство, зажим для плеча, руководство пользователя, CD

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 15 месяцев от даты производства (см. дату производства и штамп контролера).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибок по установке и подключения видеорегистратора.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Гарантийный сервисный центр ООО «ХоумНэт» расположен по адресу: г.Иркутск, ул. 3-го Июля, д.41, тел. (3952)55-88-88

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды по

окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Видеорегистраторы поставляются в транспортной таре и перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующими нормативными документами. **Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.** Хранение в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007-0.75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При установке и эксплуатации оборудования необходимо руководствоваться следующими документами:

- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Руководящие документы".
- Требования Р78.36.008-99 к проектированию систем охранного телевидения.
- Перед установкой произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.
- Если устройство находилось в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.



МАРКА: HomeNet

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: