

Технический паспорт устройства

Персональный портативный носимый видеорегистратор – это автономное мобильное устройство, предназначенное для ведения видео и аудио записи, представляет собой защищенный от воздействия влаги, пыли и механических повреждений прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HN-EH05
Спецификация	
Размер	76 x 53 x 26 мм
Вес	110 г (с элементом питания)
Разрешение	2304x1296/30p 1920x1080/30p 1280x720/60p 848x480/30p
Внешняя камера (опция)	1280x720 /30p, 640x360 /30p
Чипсет	Mstar
Сенсор	3MP CMOS Опция: 5MP CMOS (OV4689)
Оптика	Фиксированная, F/2.0 , f=2.78mm
Угол обзора	130° (опция 140°)
Время загрузки	< 3с
Влагозащита	IP66 (опция IP67/68)
Испытано на падение	2,5 метра
Встроенная батарея	2850 мАч
Встроенная память	32 Гб / 64Гб / 128Гб
Время записи	Запись видео в течение 11 часов в 1296р, 13 часов в 480р. Опция (сенсорный экран): запись видео - 8 часов при 1296р, 10 часов при 480р.
Время зарядки	Около 4ч (опция 3ч)
LCD экран	2" TFT-LCD
Видеоформат	MP4 @ H.264
Аудиоформат	MP3
Формат фото	JPG
Разрешение фото	14Мп (4352 x 3264), 12Мп, 8Мп; Опция: 34Мп (7808x4392), 14Мп, 12Мп, 8Мп
Скорость обзора	От 2X до 64X
Серийная съемка	3 / 5 / 10 шт Опция: 3 / 5 / 10 / 20 шт
Экспокоррекция	0.0EV~±2.0EV
Снимок	Во время записи
Ключевые файлы	Возможность отметить файлы как важные и приоритетные
Подсветка ИК	6 ИК светодиодов, до 8 метров с видимым распознаванием лица, 10 метров с контуром человеческого силуэта
Функция предзаписи	15 с, 1 мин (опция)
Функция постзаписи	5 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин.
Подсветка	Белый, LED
Индикация	Режим ожидания: зеленый; Аудио запись: желтый; Фотографировать: зеленый; Запись: красная; Зарядка: зеленый (включен) / белый (выключен)
Экранное меню	Идентификатор устройства -7 символов; Идентификатор пользователя - 6 символов; Уровень заряда батареи; Место для хранения; Дата и время
Рабочая температура	-30°C~60°C (опция -40°C ~70°C)
Влажность	~ 95%
Скрытый режим	Звук и экран отключены
G-сенсор (Опция)	Устройство воспринимает вибрацию тела, начиная запись
Дистанционное управление (Опция)	2.4 G беспроводное дистанционное управление для записи и съемки
Состав	Клипса 2шт, USB-кабель, зарядное устройство, пульт ДУ (опция)

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 15 месяцев от даты производства (см. дату производства и штамп контролера).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибок по установке и подключения видеорегистратора.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Гарантийный сервисный центр ООО «ХоумНэт» расположен по адресу: г.Иркутск, ул. 3-го Июля, д.41, тел. (3952)55-88-88

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Видеорегистраторы поставляются в транспортной таре и перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. **Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.** Хранение в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При установке и эксплуатации оборудования необходимо руководствоваться следующими документами:

- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Руководящие документы".
- Требования Р78.36.008-99 к проектированию систем охранного телевидения.
- Перед установкой произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.
- Если устройство находилось в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.



МАРКА: HomeNet

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: